

MĂSTURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR, APARATELOR ȘI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalațiile electrice vor fi întreținute, verificate și utilizate în condiții prevăzute în reglementările tehnice de specialitate și documentațiile producătorilor de echipamente. În acest sens, se interzic:

- ✓ înlocuirea siguranțelor, releeelor de protecție și a interprotoarelor automate cu altele necalibrate;
- ✓ recordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;
- ✓ încărcarea instalației electrice peste sarcina admisă;
- ✓ nerelizarea unor contacte electrice perfecte, sigure în timp și ușor de verificat;
- ✓ lăsarea nefolosită a cupelor conductorelor electrice, în cazul demontării parțiale a unei instalații;
- ✓ folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorelor electrice, fără ștecher, direct în prize;
- ✓ utilizarea receptoarilor de energie electrică (radiatoare, rezonări, lăre de căldură, ciorane de lipit etc.) fără lăsarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau învecipenea respectivă;
- ✓ utilizarea lampilor mobile (portative) alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;
- ✓ utilizarea radiatorelor și a resourrilor electrice necontrolate sau în alte locuri decât cele stabilită prin instrucțiuni sau agmenete tehnice;
- ✓ folosirea în stare defectu, uzată și/sau cu improvizații a instalației electrice și/sau a reprezitorilor electrici;
- ✓ suspenderarea copurilor de iluminat direct de conductorale de alimentare, dacă acesta nu este prevăzut din fabricație;
- ✓ folosirea la corpurile de iluminat, a filtrilor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
- ✓ aşezarea pe materialele electrice a unor materiale combustibile precum vîrpe, hârtii, folii de hârtie plastică, lenjerie sau alte obiecte similare;
- ✓ pasagerarea același nivel de izolație ca și al conductorelor la legăturile electrice;
- ✓ amplasarea perdelelor sau a altor materiale textile în apropierea bucătăriilor de tip incandescent;
- ✓ pozarea conductorilor electrici direct pe materialele de construcție combustibile.

✓ introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablelor, canalilor sau a tunelelor electrice, în obiectele de orice fel;

✓ utilizarea radiotunerelor, aerotermeelor și a rezervorilor electrice improvizate sau cu defecțiuni; amplasarea conductorilor electrici aflată în funcție sub covacure, mochete sau presuri;

✓ efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparări de către personal neautorizat.

✓ Aparatul electric portative (mobile) se vor folosi numai cu ștecher și conduceoare corespunzător izolate și în bună stare de funcționare, iar pe timpul cât sunt sub tensiune se va asigura supravîrteea lor.

✓ La terminarea programului de lucru, instalația electrică va fi scoasă de sub tensiune, cu excepția iluminatului de siguranță și a instalației de alimentare a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.

✓ La toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate conform reglementărilor, iar în amphiereu acestora se interzic păstrarea materialelor și a substanțelor combusibile, precum și blocarea accesului la acestea.

✓ La tablourile capsuleate, garniturile de elanșare vor fi în bună stare și bine strânsă (fixate).

✓ Se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuție a lămpilor de iluminat, a motorurilor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.

✓ Instalațiile și sistemele de captare și securitate la pământ a sarcinilor electrostatice se vor menține în bună stare de funcționare, la parametrii prevăzuți.

✓ Este interzisă exploatarea instalațiilor cu elemente metalice nelegate la pământ sau cu instalații de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenței ohmice.

✓ Se interzice folosirea motorurilor și a aparatelor electrice cu carcasele și capacele demontate sau în condiții în care să nu asigure racirea lor printr-o bună circulație a aerului din jur.

✓ Instalațiile electrice secolse de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca în același sens.

✓ În construcțiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite, valorile acestora se vor marca la prize.

✓ În cazul producerii unui incendiu:

✓ se vor anunța în timp operativ serviciile profesionale pentru situații de urgență la numărul unic de urgență 112;

✓ se vor evacua materialele combustibile din zona incendiului;

✓ se vor deconecta obțigatoriu instalațiile electrice de sub tensiune;

✓ se va aciona pe calea singurului incendiului cu stingătoarele din dotare sau apă (doar după deconectarea instalațiilor electrice de sub tensiune).